BT-HH6105-B2

手持式噴碼機

使用手册

請仔細閱讀本手冊以方便您使用本產品

版本:2102031

「公口
萩

1.	產口結構	. 1
2.	規格參數	. 2
3.	列印编輯	. 3
	3.1 文字列印	4
	3.2 外部字體導入	7
	3.3 二維碼列印	8
	3.4 條碼列印	10
	3.5 圖片列印	12
	3.6 時間列印	16
	3.7 编號列印	18
4.	列印管理	.20
	4.1 作業管理	20
	4.2 分組列印	22
5.	系統設置	.24

	5.1 列印設置	25
	5.2 提示音設置	26
	5.3 螢幕設置	26
	5.4 電源設置	27
	5.5 墨水參數設置	28
	5.6 時間設置	28
	5.7 恢復出廠設置	29
6.	設備維護	30
	6.1 噴嘴清潔	
	6.2 噴嘴保濕	32
	6.3 噴嘴測試	33
	6.4打印測試頁	34
7.	移動存儲	35
	開機進入面	35
	7.1 圖片列印	36

8.	設備資訊	
	8.1 本機信息	
	8.2 耗材信息	
	8.3 電池信息	
	8.4 程式升級	
9.	產品常見問題	40





2.規格參數

名稱	規格描述	名稱	規格描述
顯示屏	4.3吋彩色高清LCD電容觸控式螢幕	噴印速度	60m/min(300dpi最快速度)
	LED燈顯示綠色表示就緒狀態:藍色表示	噴印方位	360度噴碼
狀態顯示	列印狀態; 紅色表示報警狀態;	墨水顔色	黑色、白色、紅色、黃色、藍色、綠色、 防僞
操作介面	人性化的設計,操作簡單	墨水匣容量	42ml
		外接接口	USB、光電接口、電源接口
refin 古 态	文字、數字、符號、二維碼、條形碼、圖	電池容量	2600mAh
噴即內容	片、時間、日期、計數器等	待機時間	20 h
	木板 紙箱 石材 中織板 管材 全屬	系統功耗	平均低於5 W
噴印材質	、塑膠、鉛箔、線纜等	使用環境溫度	0-40°C
噴印字體	向量字體、點陣字體	使用環境濕度	10%-80%
	200dpi) 600dpi	電源	DC9V-2A
·•貝印·•相皮	300001/6000001	重量	450g
噴印行數	一至五行可調	儲存容量	50MB(可存30000列印信息)
字體高度	2.5mm-12.7mm可調	連續噴印時間	10 h以上
噴印距離	2-5mm(噴頭與物體的間距)	尺寸	138*54*217mm

3. 列印編輯

開機進入主介面,點擊打印編輯 進入列印編輯介面







		201	9/02/09 10	:55		100%
-						
-						
-						
-						
-						
-						
_						
-						
4						•
-	-		_	-	-	_
			. 🔟 .		12	*
打开	保存	添加	删除	 † JED	编辑	返回

3.1 文字列印

步驟一:點擊文字

進入文字編輯界面

步驟二:點擊空白地方(紅框內)輸入文字





<u>T</u>

文字

步驟三:輸入內容,注音輸入聯想功能,

點選繁體鍵可任意切換中英文輸入



步驟四:點擊確認輸入內容,可調節字體字型(可導入第 三方字體),字型大小大小(可根據字號大小調節行數, 最多支持五行,具體操作為在步驟四界面重複步驟一到 三),間距,再次點擊確認進入列印介面



步驟五:點擊列印,確保同步輪(位於墨水匣噴頭下方的輪子) 接觸到列印表面,按下列印按鈕即可開始打印



3.2 外部字體導入

步驟一:下載好TTF格式的字體文件,複製字體文件進隨身碟的fonts文件夾

步驟二:將隨身碟插入噴碼機等待幾秒,字體安裝成功(外部字體只能在外接隨身碟情況下使用)

鷆 database	2019-05-08 12:02	文件夹
鷆 firmwares	2019-05-08 12:02	文件夹
鷆 fonts	2019-05-08 12:02	文件夹
鷆 jobs	2019-05-08 12:02	文件夹
鷆 pictures	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 tags	2019-05-08 12:02	文件夹





步驟一:點擊二維碼

進入編輯二維碼介

步驟二:點擊字串輸入內容,根據所輸入的 內容生成二維碼,可調節大小,點確定進入 列印介面





步驟三:點打印進行列印





步驟二:點擊字串輸入內容,根據內容生成條碼,

可調節寬度,高度還有編碼點確定進入列印介面



3.4 條碼列印

13碼國際條碼編碼(編碼EAN8/13), 寬度設定為28.7mm,高度設定為11mm, 並將解析度整為600dpi,灰度等級調整為7 此設定所印出的條碼,最為標準,可通用於 各式條碼機



步驟三:點打印進行列印



3.5 圖片列印

步驟一:先在電腦上用畫圖工具打開圖片,

點擊重新調整大小即可修改圖片像素



步驟二:修改圖片,像素不能超過

4800*150



步驟三:把圖片另存為bmp、jpeg、png的格 式文件並且以字母或數字命名 如需印製中英文以外文字,必須先於電腦上把文字打好, 將此文件另存為bmp、jpeg、png的格式文件並且以字母或 數字命名存於隨身碟中,再按3.2步驟操作即可



步驟四:複製圖片文件存入隨身碟的pictures資料夾,將隨身碟插入噴碼機即可打印圖片

퉬 database	2019-05-08 12:02	文件夹
鷆 firmwares	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 fonts	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 jobs	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 pictures	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 tags	2019-05-08 12:02	文件夹





	2019/09/04	16:17		6	8%
图片名称	图片日期		图片类型	图片大小	
pictures/daxiang	2019/09/04	15:45:02	png	32 KB	
pictures/wechat	2019/08/29	17:55:04	bmp	2 KB	
pictures/360??167609196972	112019/08/23	16:05:06	png	9 KB	
pictures/wenzi	2019/08/22	16:41:56	png	10 KB	
pictures/wenzi 1	2019/08/22	16:42:08	png	37 KB	
pictures/erweima	2019/08/22	16:36:32	png	5 KB	
pictures/M1	2019/08/22	15:45:24	jpg	29 KB	
pictures/P BENTSAI	2019/03/02	09:01:26	png	19 KB	
eich was love shat	2010/00/00	14.46.52		42 KB	Y .
	\checkmark				
	确定	返回			

步驟七:點擊列印進行列印





步驟二:可調節時間日期格式,字體設置,點確 定進入列印界面,自動更新為同步機器的實時 時間

2019/09/04 10:11 76% 2019/09/04 10:11:35 ✔ 显示日期 ✓ 自动更新 日期格式 Y/M/D V ✓ 显示时间 时间格式 H:M:S-24H V T \checkmark 4 字体设置 确定 返回



步驟三:點擊列印開始列印



3.7 編號列印

步驟一:點擊編號

進入編號介面



步驟二:可調節遞增遞減,字體,點確定進入打印介面







開機進入主介面



4.1作業管理

步驟一:主界面點擊列印管理 進入列印管理介面







可以選擇已保存的作業,可重命名、刪除,

點擊編輯即可進入列印界面

步驟三:關於作業保存,在列印編輯的列印界面, 點擊保存再輸入名字即可保存在機器中。

		2019/09/04 10:16		72%
作业名称		作业时间	作业大小	
二维码		2019/08/06 15:41:46	88 KB	
条码		2019/08/06 15:44:04	213 KB	
11111		2019/08/06 15:55:47	301 KB	
顺序1—0		2019/08/07 10:37:12	< 1KB	
09		2019/08/07 10:55:17	< 1KB	
1111		2019/09/04 10:15:19	< 1KB	
12345678		2019/09/04 10:15:38	< 1KB	
2weima		2019/09/04 10:15:56	< 1KB	-
	Y		~	
	编辑	删除 重命名	返回	

















選擇已保存的作業再點確定

		2019/09/04 10:17		72%
添加	作业名称	作业时间	作业大小	
	二维码	2019/08/06 15:41:46	88 KB	
	条码	2019/08/06 15:44:04	213 KB	
	11111	2019/08/06 15:55:47	301 KB	
	顺序1—0	2019/08/07 10:37:12	< 1KB	
	09	2019/08/07 10:55:17	< 1KB	
	1111	2019/09/04 10:15:19	< 1KB	
	12345678	2019/09/04 10:15:38	< 1KB	
	2weima	2019/09/04 10:15:56	< 1KB	-
		确定 返回		

步驟四:可調整順序,按列印即可開始按 照順序循環列印已選擇的作業

		2018/08/21 0	7:35		I 40
作业名称		作业时间		作业大	小
2weima		2019/08/06	17:58:07	65 KB	
12345678		2019/08/06	16:46:04	< 1KB	
1111		2018/08/21	07:34:56	< 1KB	
			LJ C	7 6	
添加	删除	打印	上移 下	移返	

5.系統設置

開機進入主介面



主介面點擊系統設置 😥 進入系統設置介面



5.1列印設置

點擊打印設置 打印設置界面,可調節

解析度:300、600dpi

列印模式:手持、光電模式

列印方向:左到右、右到左、自動識別噴嘴選擇:左側噴墨、右側噴墨

噴印延遲:0-50mm

噴印速度:160-100mm/s









5.2提示音設置

點擊提示音設置

提示音設置界面,可調節各項提示音



5.4電源設置



進入電源設置介面,可選擇是否 開啟省電模式 列印關閉屏幕

待機屏幕變暗:30s、1min、5min

永不執行待機屏幕關機:10min、30min、1h、永不執行

自動休眠:10min、30min、1h、永不執行

自動關機:lh、4h、8h、永不執行





5.5墨水參數設置



進入墨水參數設置界面,可調節脈寬、電壓

5.6時間設置



時間設置界面,可更改日期時間及其格式



5.7恢復出廠設置

點擊恢複出廠設置 恢複出廠設置介面,可以清楚機器所有設 置跟數據(僅慎點選)





開機進入主介面





進入設備維護界面



6.1噴嘴清潔

用噴頭接觸打印表面,點擊噴嘴清潔 開始清潔噴頭





清潔後,效果圖如下



6.2噴嘴保濕

用噴頭接觸打印表面,點擊噴嘴保濕 開始噴嘴保濕







6.3噴嘴測試



開始噴嘴測試,按下列印按鈕即可開始打



效果圖如下







開始打印測試頁,按下列印按鈕即可開始打印









開機進入主介面

7.移動存儲





進入移動存儲介面



7.1圖片列印

點擊圖片列印選擇圖片界面,選擇需要的圖片點擊打開打印

		2019/02/09	11:06		10	0%
	文件名称	文件时间		文件类型	文件大小	
	equip_maint_print_demo	2019/02/09	11:06:28	bmp	382 KB	
	equip_maint	2019/02/09	11:06:14	bmp	382 KB	
	print_mgr_sys_sets_factory	2019/02/09	11:05:33	bmp	382 KB	
	print_mgr_sys_sets_language	2019/02/09	11:05:19	bmp	382 KB	
	print_mgr_sys_sets_time_time	2019/02/09	11:04:46	bmp	382 KB	
	print_mgr_sys_sets_time_date	2019/02/09	11:04:32	bmp	382 KB	
	print_mgr_sys_sets_time	2019/02/09	11:04:19	bmp	382 KB	
	print_mgr_sys_sets_ink	2019/02/09	11:03:13	bmp	382 KB	-
l	and the second second sector second	2010/02/00	44-02-55	In case of	202 //P	
						
	打开	删除	重命名	返回		

8.設備資訊

開機進入主介面



進入設備信息介面





8.1本機信息

點擊本機信息查看本機的具體信息 產品型號:BT-HH6105B2自動識別機型, 設備序列號:機器序列號,每台機器都是唯一的 版本:系統版本號

8.2耗材信息



查看耗材的詳細信息列印計數:機器打印的總次數

墨點計數:噴孔噴印的總數量





8.3電池信息



8.4程式升級

點擊程式升級進行



系統升級,可進入官網下載或聯系 售後人員獲取程式,將程式解壓後複製到隨身碟→ 插入機器並開機進入設備維護→程式升級



	2018/08/22 ()5:59		100%
文件名称	文件时间		文件大小	
hhp_fw_v1047B.acl	2019/08/06	10:56:08	62 MB	
			1	
硝	定	返回		

9.產品常見問題

問題1:機器可以一邊充電一邊打印嗎?

回答:可以,機器在充電過程中不影響正常使用。

問題2:其他品牌帶加密芯片的墨盒,是否可以在我司的機器上使用?

回答:不可以,我司的機器只能使用我司原廠墨盒,不相容其它品牌,若強制使用,將會有燒壞機器或加密芯片的可能;反之亦然。

問題3:開機狀態可以插拔墨盒?

回答:可以,支持墨盒熱拔插。

問題4:在不平整的表面怎麼打印

回答:機器可配合輔助定位器,在不平整的表面進行噴印;輔助定位器同樣適用於軟包裝、小平面打印。

問題5:長期放置導致噴孔出墨量變少或不出墨,怎麼辦?

回答:可以進行以下動作,嘗試解決此問題:

- (1) 取出墨盒,蓋好卡夾噴頭向下用力上下搖晃,確認是否還有墨水,如果沒有墨水,請更換盒
- (2) 進入設備維護界面,點擊"噴嘴清潔"對噴頭清潔,可多次清潔
- (3) 使用吸水紙巾擦拭噴頭,如果以上動作均無法改善此問題,請更換墨盒後再使用!

問題6:打印不出內容

回答:

- (1) 先進行噴嘴清潔,確認墨盒噴頭是否堵塞;
- (2) 打印狀態按下打印按鈕,會有嘀的一聲響,機器會亮藍燈,如果沒有則是打印按鈕沒觸發;
- (3)打印狀態移動機器沒有打印內容,可能是同步輪沒有轉動,確保同步輪接觸到打印表面;
- (4) 如上述均無發生可能是墨水用完、墨盒損壞、機器故障。

問題7:打印有細白線

回答:可以以用紙巾擦拭噴孔,噴碼機十分鐘內不使用請及時蓋上噴頭保護蓋或去下墨盒蓋上卡夾。

問題8:產品的電量用完自動關機後,充電時間需要多久?

回答:使用原廠電源適配器,只需3小時,充電電量可達100%;充滿電可連續用8小時以上(配合省電模式。)

P.S有操作相關問題,可上本公司YouTube頻道,點閱相關影片,或於以下官方平台提問

















